



CD5005 CD播放机



新款CD5005合并了旧款CD5004的所有功能，包括马兰士独有的HDAM-SA2，但今年配备了升级版DAC CS4398和新型CD机构—两者均来自同类高级产品CD6005。正如您所期待的，它能播放CD、CD-R和CD-RW光盘以及MP3和WMA文件。它包含定制音频调谐元件和一个极其可靠的CD传送机构。Audio EX模式通过关闭不使用的数字输出和音调控制等功能，可进一步提升音质。

随机播放功能为您提供另一选择，让您以新方式探索您的音乐。今年还新增升级版遥控器以及低功率待机模式和自动待机模式。此外，高级镀金模拟输出端子确保有最佳连接性能，时髦的耳机输出端口和清晰的显示屏使这款出色的播放机更加迷人。

主要特色

- CD、CD-R/RW MP3、WMA
- 源自CD6005的新机构
- CD文本
- 新型高品质CS4398 DAC
- 音频调谐
- 显示关闭功能
- 全分离式耳机输出级
- 数字同轴和光学输出
- Audio EX（独占）模式
- 带网络播放机和放大器控制的新型RC



上海电音马兰士电子有限公司

www.marantz.com.cn

技术和客户支持热线: 4009 210 881

because music matters



CD5005 CD播放机



特色	CD5005
CD兼容性: CD / CD-R/RW / WMA / MP3	• / • / • / •
CD文本 / ID3标签 / WMA元标签	• / • / •
HDAM版本	SA2
电源变压器: E1	•
高级音频元件	•
对称电路布局	•
数字输出关闭/Audio EX模式	• / •
耳机缓冲	• (HDAM-SA2)
其他	
模拟和数字电路的独立整流电路	•
显示: 调光器/关闭	• / •
播放	
节目播放 (CD)	25
重复	•
随机播放	•
音调控制	•
输入/输出	
模拟输出 (Cinch)	2声道
数字光学输出	1
数字同轴输出	1
镀金Cinch插头	•
D总线	•
耳机输出	•
耳机音量控制	•

规格	
机构	CJKT690
D/A转换	多位, Delta-Sigma
DAC IC	CS4398
数字滤波器	CS4398
噪音整形器	CS4398
低通滤波器等级	NJM2068
输出缓冲器	HDAM SA2
CDDA音频	
频率响应	20 Hz - 20 kHz
动态范围	100 dB
信噪比	110 dB
总谐波失真	0.002 %
声道分离度	98 dB
普通	
可选颜色: 黑色/金银色	• / •
金属前面板	•
遥控器	RC002PMCD
功耗	14 W
待机功耗	0.35 W
自动电源关闭	•
可拆卸电源电缆	•
最大尺寸 (宽×高×深)	440×340×105 mm
重量	5.0 kg

设计和规格如有更改, 马兰士恕不另行通知。

完美搭档 PM5005



集成放大器

上海电音马兰士电子有限公司 www.marantz.com.cn 技术和客户支持热线: 4009 210 881

because music matters